



SEGURIMAX COMÉRCIO ATACADISTA EQUIPAMENTOS SEGURANÇA  
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI  
CNPJ | 17.011.376/0001-02 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 256.862.150

## Iluminação de Emergência 30 leds – Lithium

### Características:

- ✓ Luminária com 30 leds SMD de Alto Brilho;
- ✓ Bateria de Lithium 3,7V, 1.2Ah;
- ✓ Fluxo luminoso máximo: 120lm / mínimo: 90lm;
- ✓ Chave seletora para intensidade de luz;
- ✓ Desing Slim;
- ✓ Alça Retrátil;
- ✓ Tensão de rede Bivolt automático (127/220V);
- ✓ Garantia de 1 ano;
- ✓ Botão de teste;
- ✓ Plug certificado INMETRO;
- ✓ Buchas e parafusos inclusos;
- ✓ Consumo de energia: 1,5W;
- ✓ Autonomia: 6 horas (fluxo mínimo);
- ✓ Autonomia: 3 horas (fluxo máximo);



### Instruções de uso:

- ✓ Coloque a chave seletora na posição desligada antes da primeira operação, coloque o plug na tomada e carregue a bateria por no mínimo 48 horas.
- ✓ Caso a luminária não seja utilizada, recomendamos que a cada 3 meses seja colocada em funcionamento até que os leds se apaguem. Em seguida efetuar uma carga de 48 horas, mantendo a chave seletora na posição desligada, Isso para uma vida útil mais longa da bateria.
- ✓ Manter conectada a rede elétrica em 127V ou 220V (Bivolt)
- ✓ Fixação: A luminária pode ser fixada no teto e em paredes. Utilizar os parafusos e buchas fornecidos.



Certificado Inmetro



Economia de energia



Ecologicamente Correto



Bateria de Lithium



Alça Retrátil